


# CASSETTA RADIO CONTROLLATA E PULSANTE DI CHIAMATA BA020



108 x 68 x 71 mm

- Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata, per sistemi a 868,4 MHz in ABS grigio.
- Individuale a 32 bit - l'indirizzo può essere appreso dal ricevitore. Portata fino a 10 m.
- Funzionamento con pulsanti capacitivi e riconoscimento acustico tramite tonalità dei tasti.
- Azionato con 2 batterie da 1,5 V LR-6. Durata circa 3 anni o 100.000 operazioni.
- Grado di protezione IP 54
- Installazione: con due morsetti in plastica sul supporto da fare in loco, per i maniglioni ribaltabili oppure a pavimento/parete. Diametro esterno max. 33 mm.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg



## Proposte di testo per i capitolati:

Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata per sistemi a 868,4 MHz, alimentato a batteria, per il montaggio su maniglioni ad U fissi e ribaltabili, maniglioni di sostegno da parete a pavimento, in ABS grigio. Portata fino a 10 m, pulsanti capacitivi con riconoscimento acustico per tonalità, grado di protezione IP 54. Fornito con materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 108 x 68 x 71 mm

Art. n. BA020

Accessori	No. ID
Ricevitore cercapersone radiocomandato BA025	600 025

Superficie disponibile	No. ID
Plastica grigio	600 020

## Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20  
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER  
EWAR